

# Interfaz del Inversor MasterBus



Artículo nº: 77030700

La Interfaz del Inversor MasterBus integra el inversor Mass Sine en una red MasterBus y permite manejarla y supervisarla mediante EasyView 5 o PC.

# Especificaciones

## Especificaciones generales

Alimentación MasterBus	no
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C 32 °F
Dimensiones, alxanxpr	66 x 78 x 32 mm 2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas
Peso	0,08 kg 0,2 libras
Entregado con	cable de conexión de la interfaz, cable MasterBus, terminador MasterBus, manual de usuario

## Especificaciones técnicas

Grado de protección	IP21
---------------------	------